

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 09:35

Link do produktu: <https://antenysklep.pl/miernik-wskaznik-sygnału-satfinfer-ax-sf-10-p-711.html>

## MIERNIK, WSKAŹNIK SYGNAŁU SATfinfer AX SF-10

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>24,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>WM-01-1</b>    |

### Opis produktu

niewielkich rozmiarów łatwy w obsłudze wskaźnik do optymalnego ustawiania poziomu sygnału odbieranego przez antenę satelitarną ...

#### parametry techniczne i użytkowe miernika :

- wskaźnik wyposażony jest w podświetlany wskaźnik wychyłowy, oraz sygnalizator akustyczny (brzęczyk),
- zakres częstotliwości działania wskaźnika 950-2400 MHz,
- napięcie zasilania 13-18V poprzez kabel antenowy z tunera,
- gniazda typu F jako wejście sygnału SAT z konwertera i wyjście do tunera lub zasilacza 18V AC (brak w komplecie),
- wskaźnik posiada uchwyt do zawieszenia lub podparcia w celu widoczności wskaźnika bez trzymania w rękach,
- wbudowany regulator tłumienia sygnału na precyzyjne i końcowe ustawienie anteny przy niskim sygnale,
- wskaźnik SATfinder nie wymaga baterii, zasilany jest z tunera,
- metoda pomiaru: po wstępnym ukierunkowaniu zainstalowanej anteny z konwerterem w kierunku południowym wpinamy krótkim kablem wskaźnik z wejścia LNB do konwertera a do wyjścia TUNER podłączamy kabel biegnący do tunera satelitarnego, załączamy tuner, miernik zasygnalizuje to oświetleniem, a następnie kierujemy czaszą anteny tak aby wychył na wskaźniku był największy, następnie zwiększamy tłumienie pokrętką tak aby wskazówka wskaźnika opadła poniżej połowy i doprecyzowujemy ustawienie anteny (kwestią szczęścia i doświadczenia jest to czy trafiliśmy na sygnał z właściwego satelity czy jakiegoś satelity obok),
- UWAGA ! - wskaźniki SATfinder nie reagują na jakość sygnału z poszczególnych transponderów satelity tylko mierzą średni sygnał z danego satelity, nie wskazują również innych parametrów istotnych dla profesjonalnego ustawienia anteny i konwertera, dlatego można je stosować jedynie do amatorskich ustawień anteny,
- jakość wykonania średnio-prosta, wymiary: 90x60x30 mm, waga miernika: ok. 0,1 kg, całość w opakowaniu 0,2 kg,
- gwarancja 24 miesiące na podstawie dowodu zakupu,