

Link do produktu: <https://anteny.sklep.pl/konwerter-unicable-ankasat-scr-8ub-4legacy-do-12-tunerow-p-93.html>



## KONWERTER Unicable ANKASAT SCR 8UB, 4LEGACY do 12 tunerów

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>159,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>SK-29-6</b>    |
| Producent        | <b>Globo</b>      |

### Opis produktu

#### UWAGA 1 ... !

Przed zakupem tego konwertera należy upewnić się czy dekodery / tunery użytkowane w instalacji z tym konwerterem posiadają możliwość obsługi technologii UniCable. Zaleca się aby montaż konwertera oraz konfigurację dekoderek przeprowadził profesjonalny instalator anten lub bardzo głęboko zapoznany z tematem fascynat instalacji antenowych satelitarnych.

#### UWAGA 2 ... !

**Podłączenie dekodera EVOBOX PVR** (Cyfrowego Polsatu), do anteny satelitarnej z konwerterem UniCable umożliwi korzystanie z pełnej funkcjonalności dekodera tj. obsługa 3 jednoczesnych nagrań oraz możliwość oglądania jednego kanału TV innego od nagrywanych, lub umożliwia szybkie przełączania kanałów oraz korzystanie z usługi PiP. . ale ... Dekoder EVOBOX PVR wykorzystuje cały czas wszystkie cztery częstotliwości SCR, więc podzielenie sygnału z innymi dekoderni obsługującymi standard Unicable SCR jest możliwe poprzez dodatkowe rozgałęźniki,

**Konwerter ANKASAT SCR 8UB, 4LEGACY jest więc przeznaczony:**

- **do niezależnego odbioru sygnału satelitarnego na 8-ch tunerach satelitarnych w jedno-kablowej technologii UniCable oraz 4-ch tunerach satelitarnych, które takiej technologii nie obsługują**
- lub ...
- **do bezpośredniego podłączenia np 2-ch dekoderek EvoBOX (Cyfrowego Polsatu) lub 4K UltraBOX+ (nc+) w jedno-kablowej technologii UniCable oraz 4-ch tunerów satelitarnych, które takiej technologii nie obsługują, np. w opcji Multiroom.**

#### parametry użytkowe i techniczne konwertera :

- konwerter posiada jedno wyjście SCR 8UB (UNICABLE) umożliwiające szeregowe podłączenie do 8 tunerów / dekoderek lub dwóch 4-głowicowych dekoderek z możliwością nagrywania (recorder), (patrz Uwaga 2 ! - wyjątek dekoderek EVOBOX PVR),
- konwerter posiada również 4 niezależne wyjścia LNB Single, pełno-pasmowe (fullband) LEGACY Universal, które może się przydać przy ustawianiu anteny a następnie wykorzystane do tunerów SATelitarnych, które tej technologii nie obsługują,
- pasmo dolne - 10.7-11.7 GHz, pasmo górne - 11.7-12.75 GHz, częstotliwość oscylatora: LOW 9.75 GHz, HIGH 10.60 GHz,
- częstotliwość wyjściowa dolne pasmo 950-1950 MHz, częstotliwość wyjściowa górne pasmo 1100-2150 MHz,
- współczynnik szumów - 0,1 dB, wzmocnienie dla toru SCR - 58 dB, dla toru LEGACY - 53 dB,
- sterowania starszego typu (Legacy) V LNB0 - 13V/0 KHz, LNB1 - 13V/22 KHz, napięcie przełączania (Legacy) 14,2(V), 15(H),
- sygnały sterujące UniCable (SCR) DISEqC-ST, izolacja polaryzacji 20 dB (min),
- konwerter posiada 4 gniazda typu F, oznaczone jako: 4x **LEG** - tradycyjne wyjście sygnału satelitarnego single oraz **SRC 8UB** - wyjście sygnału zsumowanego SAT w technologii Unicable SRC do podłączenia 8 dekoderek,

- wyjścia kanału (częstotliwości IF) dla sygnałów Unicable opisane są na konwerterze oraz w dołączonej ulotce,
- **UWAGA ! ! !** ... ważne, aby nie pomylić i nie powtarzać wartości SCR w kolejnych dekodernach, (w każdym musi być inne SCR),
- napięcie zasilania 12V – 20 V, pobór prądu 220 mV, średnica uchwytu konwertera - 40mm, zintegrowana osłona wtyków F,
- gwarancja 24 miesiące, wymiary: 145 / 120 / 50 mm, waga: 250 g,

---

**UWAGA ! ! !** ...

W przypadku instalacji typu Unicable/SCR, która wykorzystuje sygnał DiSEqC, w zasadzie nie jest możliwe odbieranie sygnałów z 2-ch pozycji satelitarnych za pomocą klasycznych przełączników typu DiSEqC.

W praktyce oznacza to, że odbierając kanały z satelity HOTBIRD musimy zrezygnować z odbioru sygnału z satelity ASTRA.