Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 10:07

Link do produktu: https://anteny.sklep.pl/konwerter-unicable-ii-dcss-inverto-do-24-tunerow-p-90.html



KONWERTER UniCable II dCSS INVERTO do 24 tunerów

Cena	**249,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Inverto**

Opis produktu

Konwerter Unicable II dCSS Cyfrowy Polsat IDLU-24UL40-PLSTM-BPP umożliwia podłączenie sygnału satelitarnego do 24 odbiorników (poprzez rozgałęźniki / splittery). Znajduje zastosowanie w instalacjach typu Multiroom np z dekoderami Cyfrowego Polsatu do urządzeń z serii Evobox, ale działa również z dekoderami HD, np. HD5500s
Za pomocą konwertera można podłączyć kilka dekoderów Evobox PVR oraz dodatkowo inne dekodery (z obsługą technologi unicable) w różnych pokojach. Prawidłowa konfiguracja z dekoderem Evobox PVR pozwala w pełni wykorzystać funkcje dekodera, np. jednoczesne nagrywanie trzech kanałów i niezależne oglądanie dowolnego czwartego.

UWAGA 1 ... !
Przed zakupem tego konwertera należy upewnić się czy dekodery / tunery użytkowane w instalacji z tym konwerterem posiadają możliwość obsługi technologii UniCable.

---

parametry użytkowe i techniczne konwertera :

- konwerter posiada jedno wyjście dCSS (UNICABLE II) umożliwiające szeregowe podłączenie do 24 tunerów / dekoderów w tym 4-głowicowych dekoderów z możliwością nagrywania (recorder),
- konwerter pracuje w dwóch standardach: Unicable I - EN50494 tj. 8 kanałów oraz Unicable II - EN50607, 24 kanały
- pasmo dolne - 10.7-11.7 GHz, pasmo górne - 11.7-12.75 GHz, częstotliwość oscylatora: LOW 9.75 GHz, HIGH 10.60 GHz,
- częstotliwość wyjściowa dolne pasmo 950-1950 MHz, częstotliwość wyjściowa górne pasmo 1100-2150 MHz,
- maksymalny współczynnik szumów - 1 dB, wzmocnienie dla toru SCR - 55 dB
- napięcie zasilania 12V – 20 V, maksymalny pobór prądu 400 mA, średnica uchwytu konwertera - 40mm,
- gwarancja 24 miesiące, wymiary: 132 / 88 / 62 mm, waga: 360 g,

- **UWAGA** 2 ! ! ... ważne, aby nie pomylić i nie powtarzać wartości SCR w kolejnych dekoderach, (w każdym musi być inne SCR),

---

UWAGA 3 ! ! ...
W przypadku instalacji typu Unicable/SCR, która wykorzystuje sygnał DiSEqC, w zasadzie nie jest możliwe odbieranie sygnałów z 2-ch pozycji satelitarnych za pomocą klasycznych przełączników typu DiSEqC.
W praktyce oznacza to, że odbierając kanały z satelity HOTBIRD musimy zrezygnować z odbioru sygnału z satelity ASTRA.