

Link do produktu: <https://antenysklep.pl/multiswitch-opticum-oms-56-pro-trq-p-406.html>

MULTISWITCH OPTICUM OMS 5/6 PRO-TRQ

Cena	174,00 zł
Cena poprzednia	179,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SU-33-1

Opis produktu

Multiswitch przeznaczony jest do rozbudowy wewnętrznej instalacji antenowej systemu telewizji satelitarnej DVB-S2 i naziemnej DVB-T2. Urządzenie umożliwia odbiór programów z jednej satelity i podłączenie **do 6 tunerów satelitarnych lub gniazd RTV+SAT**.

parametry użytkowe multiswitch-a:

- multiswitch przeznaczony jest do rozbudowy wewnętrznej instalacji antenowej systemu telewizji satelitarnej i naziemnej
- 5 wejść sygnału: **4x satelitarne z konwertera typu QUATTRO** (V i H LOW I HIGH), **oraz 1x anteny RTV** co umożliwia odbiór kanałów z jednego satelity oraz z nadajników naziemnych,
- **6 wyjść sygnału zsumowanego RTV + SAT** (przeznaczonego do gniazdek końcowych RTV / SAT),
- przełączanie polaryzacji i częstotliwości sterowane automatycznie w multiswitch-u poprzez sygnały DiSEqC, 0/22kHz, 14/18V wychodzące z tunerów podłączonych do gniazdek końcowych,
- multiswitch automatycznie rozpoznaje rodzaj sygnału (pasmo, polaryzacja) jaki ma być przekazywany do poszczególnych tunerów,
- multiswitch posiada regulację tłumienia sygnału telewizji naziemnej w zakresie od 0 do -15 dB,
- połączane gniazda w sposób istotny zmniejszają straty sygnału na przyłączu kabli antenowych oraz brak zjawiska utleniania,
- zasilanie multiswitch-a odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza dzięki czemu wyeliminowane jest zjawisko zwiększonej temperatury pracy będące częstym powodem uszkodzeń urządzenia,
- urządzenie przystosowane jest do pracy wewnątrz pomieszczeń z dala od wpływu warunków atmosferycznych (strych, korytarz, piwnica),
- temperatura pracy od 0 do +55 °C, zalecana jest wentylacja urządzenia oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych (np. zamknięta skrzynka montażowa o rozmiarach x3 wymiar multiswitch-a)
- produkt spełnia wszystkie dyrektywy Unii Europejskiej dla tego typu urządzeń, posiada znak CE,
- produkt importowany pod marką Opticum, 24 miesiące gwarancji,

dane techniczne multiswitch-a:

- multiswitch współpracuje z konwerterami typu Quattro (SAT), oraz antenami telewizji naziemnej (TER),
- zakres częstotliwości wejściowych : dla wejść satelitarnych LNB : 950 - 2200 MHz,
- zakres częstotliwości wejściowych : dla wejścia z anteny naziemnej DVB-t: 47 - 862 MHz,
- wzmacnienie sygnału SAT (950-2150 MHz) : 2 dB, wzmacnienie TER (47-862 MHz) : 4 dB,
- separacja SAT do TER : 30 dB, separacja TER do SAT : 28 dB, separacja między polaryzacjami H/V : 25 dB,
- maksymalny poziom wyjściowy SAT : 95 dBuV, maksymalny poziom wyjściowy TER : 85 dBuV,
- przełączanie polaryzacji/pasma : 13V/18V 13V/22kHz-18V/22kHz,
- zakres częstotliwości dla wyjść do gniazd końcowych : 47-2150 MHz, impedancja wejść/wyjść : 75 Ohm,
- zasilanie : 12 V DC z zewnętrznego zasilacza 90-240 V(AC), 40-60 Hz, pobór mocy max. 22 VA,
- wychodzący prąd zasilania dla LNB max. 600mA,
- wymiary: 175 x 135 x 55 mm + zasilacz, waga: 0,9 kg, całość waga w opakowaniu ok. 1,1 kg