

Dane aktualne na dzień: 30-04-2024 05:40

Link do produktu: <https://antenysklep.pl/rozgaleznik-sygnału-rtvsat-81-axing-sve-8-01-p-458.html>

ROZGAŁĘŹNIK SYGNAŁU RTV+SAT 8/1 Axing SVE 8-01

Cena	48,00 zł
------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	UX-28-8
------------------	----------------

Opis produktu

Rozgałęźnik Axing SVE 8-01 **jest przeznaczony do :**

- niezależnego podziału na 8 kabli sygnału RTV odbieranego z anteny naziemnej (to sygnał o częstotliwości 5-860 MHz) ... lub
- podziału na 4 kable sygnału satelitarnego (to sygnał o częstotliwości 860-2400 MHz) w jedno-kablowej technologii UniCable ... lub
- do zaawansowanych zastosowań przy podziale sygnału lub polaryzacji w instalacjach multiswitch-owych.

Rozgałęźnika Axing SVE 8-01 **nie należy stosować** do podziału sygnału satelitarnego z jednego konwertera na dwa tunery, jeżeli konwerter nie jest typu UniCable. Taki podział sygnału skutkował by nieprawidłowym działaniem instalacji anteny satelitarnej, to znaczy drugi z tunerów może wówczas pracować tylko w polaryzacji, w którym aktualnie pracuje pierwszy tuner satelitarny (czyli dostępnych będzie połowa kanałów z satelity).

parametry użytkowe i techniczne :

- rozgałęźnik indukcyjny w trwałej zamkniętej obudowie z wyprowadzonymi gniazdami F-4,
- rozdzielenie sygnału z anteny sat i naziemnej na 8 sygnałów (kablów) przy uwzględnieniu uwag podanych powyżej,
- pasmo przenoszenia 5-2400MHz , przejście napięcia zasilającego z wyjść do wejścia,
- tłumienie sygnału typowe (statystycznie) : dla pasm 5-860 MHz to ok. 12 dB, dla pasm 860-2400MHz to ok. 14 dB,
- izolacja pomiędzy wyjściami ok. 18-20 dB, impedancja 75 Ohm,
- produkt szwajcarskiej firmy AXING, lidera wśród dostawców sprzętu RTV-SAT na rynek europejski,
- wymiary: 110x52x18 mm, waga: 120g, gwarancja - 24 miesiące .