Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 17:08

Link do produktu: https://anteny.sklep.pl/zestaw-antena-100-cm-famaval-bc-konwerter-quad-opticum-r-p-139.html



ZESTAW: ANTENA 100 cm FAMAVAL (bc) + KONWERTER Quad OPTICUM (r)

Cena	**295,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SA-51-1, SK-24-1**

Opis produktu

W skład niniejszego zestawu wchodzą :

1. **offsetowa antena satelitarna 100 cm portugalskiej produkcji, firmy Famaval**

- offsetowa antena satelitarna portugalskiej produkcji, firmy FAMAVAL, model: LH-100,
- czasza tej anteny (reflektor) wykonana ze stali, malowana proszkowo w kolorze **jasno-szarym** (RAL 7035) lub **grafitowym** (RAL 7016), w uwagach przy zakupie (w koszyku) **prosimy o podanie koloru czaszy** jaki mamy wysłać,
- wysięgnik konwertera wykonany jest z giętego profilu stalowego, omijającego czaszę anteny, ocynkowany,
- mocowanie konwertera o średnicy 40 mm wykonane jest z wytrzymałego plastiku w kolorze czaszy,
- wzmocnienie tylne anteny wykonane jest z blachy 1,0 - 1,5 mm wyprofilowanej i dopasowanej do kształtu anteny i mocowane jest do czaszy 4-ma śrubami,
- podwójny uchwyt mocujący antenę do masztu lub stojaka, klamry wykonane z nagwintowanego pręta 8 mm,
- możliwe jest mocowanie anteny na rurze pionowej o średnicy od 35 do 60 mm,
- wymiary zewnętrzne reflektora (czaszy) : (wys x szer) 103 x 95 cm, (1032 x 952 mm),
- grubość blachy reflektora (czaszy): 0,9 mm,
- zysk energetyczny anteny dla 12,75 GHz: 40,30 dB , częstotliwość pracy konwertera: 10,7-12,75 GHz,
- zakres regulacji kąta azymutu (poziom) : 0-180 deg , zakres regulacji kąta elewacji (pion) : 0-80 deg,
- waga netto anteny: 8,4 kg, całość w opakowaniu ok. 11-14 kg,

2. konwerter Quad OPTICUM Robust

- możliwość odbioru na 4-ch niezależnych tunerach z jednego satelity, cztery konwertery w jednej obudowie,
- pasmo dolne - 10.7-11.7 GHz, pasmo górne - 11.7-12.75GHz,
- częstotliwość górna oscylatora LOW 9.75 GHz,
- częstotliwość dolna oscylatora HIGH 10.60 GHz,
- częstotliwość wyjściowa dolne pasmo 950-1950 MHz,
- częstotliwość wyjściowa górne pasmo 1100-2150 MHz,
- sygnał przełączający poszczególne pasma - 22 KHz,
- współczynnik szumów - średnio 0.1 dB,
- średnica uchwytu czaszy do zamocowania konwertera - 40 mm,
- wymiary konwertera: 130x150x50 mm, waga:300 g,
- zintegrowana przesuwana osłona przeciwdeszczowa wtyku F,
- gwarancja 24 miesiące,

Uwaga !!!

Antena przeznaczona jest do odbioru sygnału satelitarnego, w instalacjach antenowych mini sieci domowych do kilku tunerów oraz w hotelach, w pensjonatach, na jednego lub wiele satelitów (z dodatkowym uchwytem na 2 lub 3 konwertery), z

zastosowaniem konwerterów twin, quad lub quattro dla instalacji z multiswitch-em. Poprzez swój rozmiar oraz parametry techniczne antena doskonale nadaje się do prawidłowego odbioru kanałów HD z satelitów (w tym HotBird i Astra) na terenie całej Polski w tym we wschodnich regionach gdzie dociera nieco słabszy sygnał z satelity HotBird.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

rozmiar: ok. 100 cm