

Link do produktu: <https://antenysklep.pl/wzmacniacz-sygnału-dvb-t-rozgalezniak-red-eagle-wz-20-p-535.html>

WZMACNIACZ SYGNAŁU DVB-t ROZGAŁĘŻNIK RED EAGLE WZ-20

Cena	54,00 zł
Cena poprzednia	59,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AO-40-2
Producent	Opticum

Opis produktu

Domowy wzmacniacz, rozgałęźnik aktywny sygnału telewizji naziemnej DVB-t firmy Red Eagle WZ-20 ma zastosowanie w instalacjach gdzie zamierzamy dokonać rozdzielenia sygnału na 2 telewizory i dodatkowo wzmocnić sygnał antenowy. Stosuje się taki rozgałęźnik aktywny przy znacznych długościach kabla (>50 mb) a sygnał z nadajnika odległego od miejsca odbioru (tzn. duża odległość od nadajnika małej mocy) jest słaby. W pozostałych przypadkach zaleca się stosowanie dłuższej anteny kierunkowej. Regulacja wzmocnienia połączona jest z korekcją charakterystyki tłumienia kabla.

Uwaga !

Nie zaleca się stosowania tego wzmacniacza (rozgałęźnika aktywnego) wówczas, gdy w instalacji antenowej zainstalowany jest już inny (np. płytkowy w puszcze anteny) wzmacniacz antenowy ponieważ powoduje to zakłócenia w działaniu instalacji.

parametry użytkowe i techniczne :

- urządzenie w plastikowej zamkniętej obudowie z wyprowadzonymi 3-ma złączami F-4 (żeńskie) 1 wejście i 2 wyjścia,
- urządzenie montuje się wewnątrz budynku, najlepiej jak najbliżej za anteną przed pierwszym aktywnym urządzeniem w torze antenowym,
- zakres częstotliwości : VHF : 47-318MHz, UHF : 470-862 MHz, impedancja wejściowa / wyjściowa: 75 Ω ,
- zasilanie z sieci 220-230 V AC (zasilacz wewnętrzny), pobór mocy ok.7 VA,
- wzmocnienie: dla pasma VHF : 14+/- 2dB, dla pasma UHF : 24+/- 2dB,
- wzmacniacz posiada oddzielną regulację wzmocnienia pasma VHF -6 dB oraz UHF -16 dB,
- poziom wyjściowy sygnału max. 105 dB μ V, poziom szumów < 6 dB,
- produkt importowany pod marką Red Eagle, zgodny z normą CE i ROHS,
- wymiary: 115x75x45 mm, waga: 250g, gwarancja - 24 miesięcy.